

PC用地デジチューナー+リモコンセット QRS-UT100B

動作環境

	通常PC環境	ネットブック環境
インストールバージョン	ROBRO-Origin	ROBRO-Origin+(forNetbook)
OS	Windows Vista(32bit)、WindowsXP Home Edition/Professional SP2 以降	Windows XP Home Edition/ Professional SP2 以降(32bit)
CPU	Intel Core 2 Duo プロセッサ E4300/T7100 同等以上 AMD Athlon64×2 3800+ 以上	Atom N270 チップセット945GSE
メインメモリ	1GB 以上(2GB 以上を推奨)	
グラフィック	HDCP 対応DVI またはHDMI 入力端子搭載必須(WindowsCOPP 対応) WHQL 認定ドライバ及びVMR7 対応必須 ※アナログRGB 接続時、映像解像度が制限されます。COPP 非対応の場合は映像は表示されません。	
サウンド	ダイレクトサウンド対応アナログ音声出力	
その他必要な動作環境	ハードディスク空き容量2GB 以上 インターネットに接続できる環境	

※お使いのPCによってはコマ落ちが発生する場合がございます。

製品仕様

【本体仕様】

インターフェース	USB2.0 ミニ端子 B-CAS カードスロット リモコン受光部 外部アンテナ用電源供給端子
アンテナ入力端子	F 端子(F 型アンテナ接続コネクタ使用)
テレビチューナー	地上デジタルテレビ放送(UHF 帯13ch ~ 62ch:440 ~ 770MHz)
電源	USB バスパワー
外形寸法	98×70×15mm
本体質量	80g

【アプリケーション(ROBRO)仕様】

画面表示	拡大・縮小・全画面表示・表示位置移動
音声	2ヶ国語切り替え MPEG-2 AAC
録画	暗号化 MPEG2 @ HL トランスポートストリーム
予約録画	マニュアル録画予約 / iEPG録画予約
その他機能	音声(主・副・主+副)、画面表示(ノーマル・フル・シネマ)、字幕(オン・オフ)

※iEPG(電子番組表)／マニュアル参照／ソフトウェアのアップデートのためにインターネットに接続できる環境が必要です。

※録画された番組は、録画されたパソコンのみで再生できます。

※DVDメディア等へのムーブ(移動)には対応しておりません。

※著作権保護されたコンテンツを再生するには、HDCP規格に対応したディスプレイが接続されている必要があります。非対応のディスプレイを接続した場合は、著作権保護されたコンテンツは再生・デジタル出力できません。

※地上デジタル放送のみに対応します。BS・110度CSデジタル放送、及びアナログ放送には対応しておりません。

付属品

●USB 接続ケーブル●リモコン(単4 形乾電池付属)●F型アンテナ接続コネクタ●B-CASカード●ユーザーズマニュアル(保証書含む)●アプリケーション/ デバイスドライバCD-ROM